


## HBO 2000 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Mikrolithografielampen für Nikon-i-line-Systeme




## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennspannung	26.0 V
Nennstrom	67 A
Stromart	DC
Bemessungsleistung	1750.00 W
Nennleistung	2000.00 W

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	55.0 mm
Länge	219.0 mm
Einbaulänge	219,0 mm
Elektrodenabstand kalt	4,5 mm

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Other <sup>1)</sup>
---------------	---------------------

<sup>1)</sup> Anode oben

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300490212   4050300812007
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	872bea5e-e36d-4d20-8070-c712fa71ac1a   52221302-1626-4f9b-9c7d-2853312df798

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300490212	HBO 2000 W/NIL	Versandschachtel 1	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm <sup>3</sup>	2802.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.