

LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600



Kompatibel mit kabelloser Aufladung

Einfach auf das Wire-Free-Ladepad legen, um die Inspektionslampe mit sicherem Halt aufzuladen



Schlankes Design

Platzieren Sie helles, 600 Lumen weißes Licht dort, wo Sie es brauchen



Für die Ewigkeit gebaut

IK08- und IP54-Einstufung für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen



Der einfachste Weg, Inspektionsleuchten aufzuladen

Inspektionsleuchten sind ein unverzichtbarer Bestandteil jeder professionellen Werkzeugkiste. Indem sie einfach auf das magnetische Ladepad gelegt werden, können die kabellosen Inspektionslampen von OSRAM bequem aufgeladen werden, ohne dass man nach dem richtigen Ladekabel suchen und es anschließen muss. Dieses innovative Design sorgt nicht nur für mehr Komfort, sondern auch für einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf.

Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation	General Product Information	Elektrische Daten	
	Application (Category and Product specific)	Bestellnummer	Nennleistung	Nennspannung
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL422	5.00 W	3.7 V


Produkt-Bezeichnung	Photometrische Daten			Physical Attributes & Dimensions
	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtfarbe LED	Produktgewicht
INSPECTION LAMP	5700 K	600 lm	Weiß	240.00 g

Produkt-Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Lebensdauer
				Garantie
INSPECTION LAMP	325.0 mm	43.0 mm	37.0 mm	2 years

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöst d.lang.allichkeiten	Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologie	PCHL Watt hour per battery	Datum der Deklaration	Stoff der Kandidatenliste 1
INSPECTION LAMP	LED	9.62	26-06-2024	Lead

Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
INSPECTION LAMP	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	39eac002-3892-45bc-922c-294d6f9430fb

Downloads

Datei	
	User instruction LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.