

ORIGINAL MINIXEN

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL MINIXEN para vehículos pueden ser utilizadas como iluminación interior así como de lectura. Descubra estos recambios originales de OSRAM con calidad OEM fiable y una amplia gama de productos.



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Lámpara auxiliar	2886X	6 W	12.0 V	6 W
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Lámpara auxiliar	3886X	6 W	12.0 V	6 W

Descripción del producto	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	Datos Fotométricos	Physical Attributes & Dimensions	
			Flujo luminoso	Casquillo (denominación estándar)	Largo
ORIGINAL MINIXEN 2886X	±10 %	13,5 V	85 lm	W2.1x9,5d	26.8 mm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	±10 %	13,5 V	80 lm	BA9s	27.4 mm

Descripción del producto	Diámetro	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas
		Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE
ORIGINAL MINIXEN 2886X	10.0 mm	400 hr	1000 hr	AUX	-
ORIGINAL MINIXEN 3886X	9 mm	400 hr	1000 hr	AUX	-

Descripción del producto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIXEN 2886X	09-07-2024	4050300888668 4052899560604 4008321094667	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	09-07-2024	4050300885896 4008321095787	No declarable substances contained	In work

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

