

# ORIGINAL MINIXEN

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIXEN signallampor för bilar kan användas för interiörbelysning och läslampor. Upptäck dessa originalreservdelar från OSRAM med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet.



## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Extraljuslampa	2886X	6	12.0	6
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Extraljuslampa	3886X	6	12.0	6

Produktbeskrivning	Upptagen effekt tolerans	Testspänning i volt	Fotometrisk data	Physical Attributes & Dimensions	
			Ljusflöde	Socket	Längd
ORIGINAL MINIXEN 2886X	±10	13,5	85	W2.1x9.5d	26.8
ORIGINAL MINIXEN 3886X	±10	13,5	80	BA9s	27.4

Produktbeskrivning	Diameter	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
		Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori
ORIGINAL MINIXEN 2886X	10.0	400	1000	AUX	-
ORIGINAL MINIXEN 3886X	9	400	1000	AUX	-

Produktbeskrivning	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIXEN 2886X	16-08-2024	4050300888668   4052899560604   4008321094667	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	16-08-2024	4050300885896   4008321095787	No declarable substances contained	In work

## Datablad produktfamilj

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

