

XSTAGE Xenon Short-arc Lamps

XBO xenon short arc lamps designed for use in search lights and spotlights



Области применения


- Spotlights
- Searchlights
- Solar Simulation

Характеристики продукта

- High luminance (point source) with rugged design for spotlight applications
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart



Данные о продуктовой линейке



Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for
ENTERTAINMENT

Данные о продуктовой линейке

Technical data

General Product Information				
Описание продукта	NAED5	Description	Family Brand Name	Lamp Type
Xstage 4000 W OFR	69484	XSTAGE 4000W OFR 1/CS 1/SKU	XBO	XENON
Электрические параметры				
Описание продукта	Краткое описание продукта	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Диапазон регулирования тока
Xstage 4000 W OFR	Xstage 4000 W OFR	4000 W	30.0 V	80...135 A
Фотометрические данные				
Описание продукта	Яркость	Световой поток	Цветовая температура	Индекс цветопередачи Ra
Xstage 4000 W OFR	120000 cd/cm ²	150000 lm	6000 K	98
Physical Attributes & Dimensions				
Описание продукта	Длина центра нити накала	Анод	Катод	Diameter (in)
Xstage 4000 W OFR	120,0 mm	SFaX27-9.5	SFc28-27	2.362 in
Описание продукта	Диаметр	Длина	Разъем: наличие [PICOS]	Вес продукта
Xstage 4000 W OFR	60.0 mm	315.0 mm	Yes	666.00 g
Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Описание продукта	Температуры и условия управления	Срок службы	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP
Xstage 4000 W OFR	Любой	650 hr	4008321288844	No declarable substances contained
Описание продукта	Список компонентов вещества 1			
Xstage 4000 W OFR	No declarable substances contained			

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы Xstage могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. При работе с лампами всегда используйте защитный кожух, входящий в комплект поставки. Лапы могут использоваться в открытых светильниках только при условии соблюдения надлежащих мер безопасности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.