OSRAM

LEDinspect MINI250

Инспекционные фонари





Многоракурское направленное освещение Многоракурсное направленное освещение благодаря наклонно-поворотному механизму



250 Люмен

3 режима:до 250 лм - основной светдо 130 лм - дополнительный светдо 70 лм - фонарик



Адаптер питания и USBкабель Аккумуляторная батарея. Адаптер питания и USBкабель входят в комплект.



2-летняя гарантия OSRAM*

Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.



Свет универсален

Высококачественный инспекционный фонарь LEDinspect MINI250 для профессионального и бытового использования. Индивидуальные настройки и три режима освещения: основной свет (до 250 лм), дополнительный свет (до 130 лм) и фонарик (до 70 лм). Вы сможете точечно направить свет в нужную зону: корпус фонаря вращается на 270° и наклоняется на 180°. Индикатор зарядки подскажет, когда зарядить аккумуляторную батарею. В отличие от многих других инспекционных фонарей, которым для зарядки требуется примено три часа, LEDinspect MINI250 оснащен функцией быстрой зарядки. Вы сможете зарядить севший фонарь всего за 1 час до 100%. Адаптер питания и кабель USB Туре-С входят в комплект. Фонарь защищен от попадания воды и пыли (IP65) и протестирован на ударопрочность (ІК07). Фонарь удобно носить с собой, он не выскальзывает из рук и не пачкается. Оснащен крюком для подвешивания и магнитами для фиксации на поверхность - оставляет руки свободными для выполнения ремонтных работ, обслуживания автомобиля и других задач. Гарантия OSRAM - 2 года*

Technical data

| | Информация о General Proпродукте Information | | электрические і | | ие парам | иетры | |
|-------------------|---|--|-----------------|----------------------------|--|--|--|
| Описание продукта | Применение (категория и специфика) | | | Номинальное напряжение | | Номинальная мощность | |
| INSPECTION LAMP | LED inspection lights | LEDIL401 | | 3.7 | | 7 | |
| | Фотометрические да | Фотометрические данные | | | Physical Attributes & Dimensions | | |
| Описание продукта | Цветность Свето светодиода | вой поток Цветовая температура | | | Высота | | |
| INSPECTION LAMP | белый 250 | | 5700 | | 41 | | |
| | | | | | | Информация о светодиодно м модуле | |
| Описание продукта | Ширина | Длина | | Вес продукта | | Количество светодиодов в модуле | |
| INSPECTION LAMP | 56.0 | 200.0 | | 215.00 | | 2 | |
| | Цвета и материалы | Цвета и материалы Срок Дополнительные да службы | | ительные данн | ые | | |
| Описание продукта | Цвет цоколя | Гарантия | CC | | Количество содержащихся батареек | | |
| INSPECTION LAMP | Black / Orange | 2 years | Yes | | 1 | | |
| | | Возможнос ти / мощности | | Сертификаты и Стандарты | | Условия поставки | |
| Описание продукта | Тип батареи | Технология | IK Class | | Вт-ч на батарею [MPRD] | | |
| INSPECTION LAMP | Rechargeable | LED | IK07 | | 10.00 | | |
| | Environmental & Regu Information according | • | | EC) 1907/2006 | (REACh) | | |
| Описание продукта | Date of Declaration | Candidate List Substance 1 | ct CAS No. of | | stance | Safe Use Instruction | |
| INSPECTION LAMP | 19-08-2024 | Lead | | 7439-92-1 | | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | |

| Описание продукта | Declaration No. in |
|-------------------|--------------------|
| | SCIP database |
| INSPECTION LAMP | 94ddcbeb-ba73- |
| | 4700-a565- |
| | 7ccc51aa1508 |

Загрузка данных

Файл



User instruction LEDinspect MINI 250



Movie application

LEDinspect Inspection Lights Trailer

Соответствие стандартам

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.